Handleiding

User Login Susemanne Dissourd Login Register Remember me Forget your password?	w GOODWE 监测半台	Demo Service Center Mobile App	User Manual	Language			
Stations ETotal (TWh) Total Avoid (MT) 110230 2.56 1.16				⑧ Userr ● Passu Login ☑ Remember m ☑ Remember m ☑ Stations 110230	User Login hame word e Forg ETotal (TWh) 256	Register et your password?	

Goodwe portal

1) Login informatie GoodWe Monitoring Portal:

	ht	tp://	ww	N.§	good	dwe	-pov	ver.	com	1/	
					0	f					
de GoodWe P <mark>V M</mark> aster App											
(te	dow	Inload	den v	ia	de A	op St	ore e	en G	oogle	e Pl	ay)

Deze "Walkthrough" geeft u meer uitleg over de inzage via de webpagina.

2) Login op account

Plaats uw verkregen gebruikersnaam en wachtwoord hier. Als u uw wachtwoord kwijt bent of vergeten, klik op "forget your password?".

	8 Username Password							
	Login	R	egister					
	Remember me	Forget	your pass	word?	,			
3) I	Begin pagina	Power S	Statio	1				
Als	u inlogt op <mark>u</mark> w ac	count, zie	t u onde	erstaa	ande pa	agina		
All Stations Shar	red Stations Station Map	+ Ne	Flash/Co	nfig				
Station Name	Device S/N Se	lect Status	Capacity(k	:W)		-		
Select Country	Select Province/ Se	lect City	•				[Search
Status Photo	Station Name	Capacity(kW)	Power(kW)	EDay	ETotal	Creation Date	Address	Operating
	长红3.12kw	3.120	0.663	1.10 KWh	1.04 MWh	2016/10/25	baoding HeBei China	Ø
Powers	Station 13000SSN167W0865	0.000	0.832	0.30 KWh	0.30 KWh	2016/10/25		

User Login

- **<u>All stations</u>**: Hier ziet u uw installatie(s).
- **Shared stations:** Hier ziet u andere accounts, welke opgesteld staan voor publieke inzage. (*Deze optie staat standaard uitgeschakeld*)
- **Station map**: Hier ziet u de locatie van uw installatie op de kaart.

- <u>Status</u>:

* Een groen bolletje in deze kolom geeft aan dat uw installatie werkend en online is.

* Een grijs bolletje betekend dat uw installatie offline is. Neem dan contact op via info@365zon.nl.

Als u dit constateert, controleer s.v.p. of uw omvormer zelf fysiek werkt en geef dit aan in de e-mail.

Dit herkent u op de omvormer, wanneer het middelste lampje bij "Run" constant groen brand.

<u>Station name</u>: Deze naam is aan uw installatie gegeven om snel uw installatie terug te kunnen vinden. Als u hierop klikt, gaat u naar een volgend scherm.

4) Basis informatie Overzicht pagina

Als u klikt op uw "station name" verschijnt onderstaande pagina:



Overview: Op deze pagina ziet u in 1 oogopslag de belangrijkste gegevens van uw pagina.

- Power weergeeft het huidige wattage aan opgewekte energie in watt
 (W) of Kilo Watt (KW)
- EDay weergeeft de cumulatieve stand van de dag in Kilo watt uur (KWH).
- **ETotal** weergeeft de cumulatieve stand van de omvormer vanaf het moment dat deze werkend is opgeleverd.
- **Total Yield** weergeeft het cumulatieve geldbedrag dat u bespaard heeft door het gebruik van zonnepanelen vanaf het moment dat deze werkend is opgeleverd.
- **Total Plant** weergeeft het aantal bomen dat u gered heeft door het gebruik van zonnepanelen.
- Total Avoid weergeeft de uitstoot van CO2 die bespaard is gebleven door het gebruik van zonnepanelen

Bij **Power(W)** staat in één grafiek weergeven wat de pieken zijn van de dagopbrengst. De datum kunt u onderaan de grafiek aanpassen om diverse dagen te vergelijken.

Bij **Energy (kWh)** kunt u in 1 oogopslag de opbrengsten van de maand zien. De keuze van de maand kunt u onder de tabel aanpassen. Tevens kunt u hier ook de weergaven wijzigen in maanden van het jaar en jaren in totaal.



De overige tabbladen zoals "Real Time", "Historical Data" en "Warning" kunt u ook bekijken om dieper in het systeem te kijken.

Echter zal dit in de praktijk niet nodig zijn, omdat u alle belangrijke gegevens uit de overzichtspagina kunt halen. U staat uiteraard vrij om door uw account heen te bladeren en zo uw systeem nader te leren kennen.

Wij hopen dat u middels deze "Walkthrough" voldoende informatie heeft om zorgeloos van uw zonnepanelen te kunnen genieten.

Heeft u toch nog vragen over uw account, neem dan gerust contact op met de medewerkers van Goodwe of 365zon.nl.

